



Aumentación de tres fases transformador de disminuir y reforzar –208V primaria - 236V secundaria – 6.25 amperios secundaria – 50/60Hz

Parte # MT-BBT-208D-236D-3P-6.25A

El MT-BBT-208D-236D-3P-6.25A **aumento de tres fases delta transformador de disminuir y reforzar de Larson Electronics es potente, confiable y diseñado con el medio ambiente en mente. Adecuado para aplicaciones interiores y al aire libre, el MT-BBT-208D-236D-3P-6.25A proporciona mayor fiabilidad, mayor eficiencia, protección contra los fallos de equipos y un nivel adicional de protección aislando la fuente de alimentación del dispositivo conectado. Los costos operativos más bajos, las bajas emisiones de calor y el menor costo de propiedad hacen que este transformador sea ideal para una amplia gama de aplicaciones y negocios.**

*** POR FAVOR ANOTE: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATUITO NO SE APLICA A PANELES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, TRANSFORMADORES O SUBESTACIONES ***

Construcción: El cobre torcido en el MT-BBT-208D-236D-3P-6.25A se forma de la ayuda del alambre de cobre magnético de alta calidad para mejorar funcionamiento. Las tolerancias cercas utilizadas durante la fabricación también eliminan las rebabas que dificultan el rendimiento. Cada núcleo es especialmente recubierto para prevenir la penetración de humedad y son eléctricamente equilibrados para minimizar las fuerzas axiales durante situaciones de corto circuito. Transformadores de disminuyo y refuerzo están diseñados para maximizar el rendimiento y la vida del equipo eléctrico. El MT-BBT-208D-236D-3P-6.25A esta encapsulado en arena de sílice y resina, y encajonado en una carcasa de acero NEMA 3R. NEMA 4, NEMA 4X, y NEMA 12 cajas están disponibles bajo petición.

Beneficios: El transformador de aumento MT-BBT-208D-236D-3P-6.25A de disminuyo y refuerzo ofrece muchos beneficios para el consumidor. Transformadores de disminuyo y refuerzo atraviesan la mayoría del voltaje de carga directamente del transformador, transformando solo un pequeño porcentaje de la carga. Debido a esta tecnología, un más pequeño y más tranquilo aumento transformador es fabricado y utiliza menos materiales. Esto proporciona los propietarios con importante ahorro de energía ofreciendo beneficios ambientales.



Una mayor eficiencia no solo prolonga la vida del transformador, sino que también se convierte en ahorros de costos para los propietarios en forma de facturas de energía más bajas y un menor costo de propiedad. Costos de instalación y mantenimiento se reducen por el factor de forma pequeño, y en general menos requisitos de espacio disminuyen. Además, estos transformadores de aumentación funcionan más silenciosamente que un autotransformador estándar de la misma capacidad.

Montaje: Los soportes de montaje de pared integrados hacen que la instalación sea rápida y fácil. Debido a la menor huella en general, la maquinaria pesada rara vez se necesita para el montaje y la instalación.

Instalación: Instalación es simple. Conecte los cables primarios y secundarios al transformador elevador por el diagrama de cableado suministrado. Los cubos de Knockout en ambos lados y en la parte inferior del transformador permiten un cableado fácil de línea y salida de línea. La cubierta de acceso frontal proporciona conveniente.

Aplicaciones: Acondicionares de aire, sistemas de iluminación, elementos calefactores, aplicaciones motoras y otras aplicaciones que requieran la capacidad de alimentar cargas que difieran de la tensión de línea disponible.

Limitaciones: Aunque hay muchos beneficios para transformadores de disminuir y reforzar, hay algunas limitaciones a tener en cuenta. Este transformador solo va a transformar voltajes, no va a convertir las fases, no tiene ningún aislamiento de circuitos y no permite uso de neutro. Si alguna de estas limitaciones se aplica a usted, necesita un transformador estándar. Por favor vea abajo enlace de nuestra línea estándar de [transformadores industriales](#) o nuestra línea de [convertidores de fase](#).

Nota en Fases: Este transformador de disminuir y reforzar es un transformador de aumentación monofásico. Para transformadores de tres fases, haga clic en los siguientes enlaces:

[Transformador Delta de disminuir y reforzar – monofásico](#)

[Transformador Wye de disminuir y reforzar – 3 fases](#)



Larson Electronics es un fabricante y como tal puede crear sistemas de transformador estacionario y portátil a sus especificaciones. Aunque llevamos varios modelos de sistemas de transformador de distribución de energía, podemos entregar unidades personalizadas casi tan rápidamente como nuestras unidades preparadas. Si este modelo no cumple con sus necesidades, póngase en contacto con nosotros en 1-800-369-6671 o sales@larsonelectronics.com para discutir sus necesidades específicas.

Especificaciones/ Información adicional

Tipo de transformador: aumento autotransformador de disminuyo y refuerza

Fase: trifásico

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje de entrada: 208V AC

Amperios primarios: 7.08A @ 208V

Configuración primaria: delta

kVA: 2.56

Voltaje de salida: 236V 3 fases

Amperios secundarios: 6.25A @ 236V

Diferencia de % de voltaje: 94%

Configuración primaria: delta

Material torcido: cobre

Knockouts: lateral y posterior

Terminación primaria: lengüetas de cobre de acceso frontal o cables de plomo

Terminación secundaria: lengüetas de cobre de acceso frontal o cables de plomo

Refresca: Tipo de aire/seco

Aislamiento: 130°C

Aumento de la temperatura: 80°C

Nivel de sonido: 36dB

Clasificación de la carcasa: NEMA 3R

Encapsulación: arena de sílice, compuestos de resina

Material del recinto: acero

Acabado: ANSI 61 Gris / UL50

Montaje: montaje en pared mediante lengüetas de montaje

Dimensiones: 10" alto x 9.25" ancho x 4.75" diámetro

Peso: 30 lbs

**Calificaciones**

UL listado para Estados Unidos
CSA certificado para Canadá
NEMA 3R Recinto interior/exterior
Cumple o excede los estándares NEMA ST-20
Transformador de disminuyo y refuerza de aumentación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: MT-BBT-208D-236D-3P-6.25A (149172)
En existencia: Si