Lampe fluorescente anti explosion – lampes a main - bobine de câble - Classe 1, Div. 2 - Cordon 50' SOOW

Partie # EPL-FL26-50-1523



L'EPL- FL26-50-1523 Magnalight lampe fluorescente pour zones de travail dangereuses est UL approuvées de classe 1 Division1 Groupes C et D - UL 508 et est idéal pour le travail rapproché et les activités d'inspection dans des endroits dangereux nécessitant une protection anti-explosion.

Cette lumière fluorescente de travail anti-explosion de 26 watt Magnalight produit 1740 lumens d'éclairage fluorescent et est livrée avec une bobine de câble anti-explosion avec mécanisme à cliquet anti-étincelles. L'EPL-FL26-50-1523 lampe fluorescente est contenue dans la manche tandis que le boîtier est en aluminium anti-étincelles avec des gardes chocs moulés, un bouclier en verre recuit du tube et intégrale des amortisseurs de la lampe. Cette lampe a main pour endroit dangereux est conçue pour l'article des 500 Codes Nationaux Electric et est de classe 1, division 1 et Classe 2 Division 1 approuvée pour environnements et endroits dangereux.

La bobine anti-étincelles de cet appareil contient 50’du cordon SOOW pour la gestion pratique du cordon. Cette bobine anti-explosion et lampe fluorescente a main peut être installé et utilisé dans la zone de localisation dangereuse qui le rend idéal pour les zones de travail dangereux où une source immédiate d'éclairage facile à gérer est souhaitée.



40' Container Dark



Click Photos to Enlarge



Illuminated with EPL-FL26-100-HR





Click Photos to Enlarge

La classe 1, division 1 bobine contient 50’ de SOOW 16 / 3 AWG cordon, un cliquet étincelles et bagues logement anti-explosion et répond à la norme fédérale de JC-580A. Cette lampe a main fluorescente est livrée en standard avec 120 volts, 60 Hz pour des tensions Etats-Unis mais est également disponible en 120 volts, 50 Hz (Mexique) et 220 volts, 50 Hz pour un usage international.

Ces unitées en particulier sont conformes aux normes PPE-15A antidexplosions ‘twist-lock’ fiche. La fiche est de classe 1, division 1 & 2 et de classe 2, division 1 & 2. Afin de compléter l'étanchéité et de préserver l'approbation des bouchons antiexplosions, l'opérateur doit brancher la fiche à une prise réceptacle de sortie antiéxplosions. Bien que cette fiche travaille comme une prise standard, la connexion à une prise régulière 120VAC la rends inutile et ne devrait être fait lors de la connexion de la lumière à l'extérieur de l'environnement antiexplosion.

La qualité (Fabriqué aux États-Unis)
1. Construit aux normes UL 508 tableau 36.1 / Normes NEC.
2. Utilisation intérieur ou extérieure.
3. 35 ampères, 1-4 conducteurs 600 Volts, 5-12 conducteurs 250 Volts.
4. Construction Robuste fabrique en acier en fonte d'aluminium.
5. Finition époxy grise sur les pièces en acier.
6. UL Liste de table 508 36.1
7. Conforme aux normes NEMA 9 et NEMA 4 (IP56) des normes
8. SOOW câble (sur toutes les bobines)
9. 4-rouleaux guide-câble réglable et Boule d'arrêt

Spécifications

Dimensions: L-14.5 " Dia-3.25"
Lux: 15000

Watts totale: 26 watts

Voltage: Stnd-120V-60hz Optional-120 Volts, 50 Hz and 220 volts, 50 Hz
Lumens Totale: 1740
Cordon: 50 pieds SOOW

L’approbation UL: U.S Certificate

http://magnalight.com/pc-48601-183-explosion-proof-26-watt-fluorescent-hand-lamp--class-i-div-i--50-soow-cord-w-exp-proof-plug.aspx