Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 175, Kemp, TX 75143 Phone: 903.498.3363 Fax: 903.498.3364 Email: sales@magnalight.com

Lampe a main anti explosion avec transformateur en ligne-25 pieds-120V a 12V

EPL-120X12-25



Magnalight EPL-120X12-25 lampe à main anti-explosion est UL approuvée Classe 1 Division 1, Groupes C et D - et est idéal pour les activités générales de travaux dans les zones dangereuses nécessitant une protection anti-explosion.

Cette lampe de travail antiexplosion de Magnalight est livrée avec un câble noir antiexplosion de 50 pieds menant à un transformateur qui abaisse la tension de 120-277VAC à 12 volts pour alimenter la lampe, avec un supplément de câble a 10 pieds hors du transformateur à la prise . Le boîtier de la lumière EPL-120X12-25 est conçu pour fournir une solution efficace à faible éclairage basse tension pour les opérateurs qui exigent une source d'éclairage polyvalente. Cette lampe pour les endroits dangereux est de Classe 1, Division 1 approuver lorsqu'elle est équipée d'une ampoule de 100 watts et la Classe 2 Division 1 approuver lorsqu'elle est équipée d'une ampoule de 75 watts. Cette lampe a main antiexplosion est idéale pour les zones de travail dangereuses, où une source immédiate d'éclairage facile à gérer est souhaitée.



Endroit Sombre 40'



Avec EPL-120X12-100

Cette lampe a ampoule de 75 ou 100 watts est adaptée pour une utilisation dans les zones où les vapeurs pétrochimiques (100 watts) et les poussières diverses (75 watts) sont présents. Cette lampe est de Classe 1, Division 1, Classe 2 Division 1 et est livrée avec 25 'de SOOW 16/3 AWG câble se terminant par une fiche à lames droites.

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 175, Kemp, TX 75143 Phone: 903.498.3363 Fax: 903.498.3364 Email: sales@magnalight.com

Cette lampe a main antiexplosion fonctionne sur une tension de 120 Volts AC et réduit cette tension jusqu'à 12 V via un transformateur en ligne inclus. Ce transformateur se branche sur la prise murale standard et est enfermé dans un coffre étanche. L'ampoule dans cette lampe fonctionne sur 12 volts et conçue spécifiquement pour fonctionnement à basse tension.

Caracteristiques des lampes

- Lampe 75 ou 100 watts
- Boîtier en aluminium anti-étincelles
- 120-277 volt - 12 volt
- Pare-chocs en caoutchouc integres
- Tube de verre pour éviter l'égrenage
- Amortisseurs intégrés pour prévenir les dommages aux ampoules
- Crochet pivotant pour pendre et operation à mains libres
- Cordon antiéxplosion

Spécifications

Voltage: Stnd-120-277VVAC stepped down to 12 Volts

Cablage: 25’ SOOW cord
Dimensions: L-16.5" Diam-5"

Watts totale: 100 ou 75 watts

L’approbation UL: U.S Certificate

F.M. Ratings

Classe I, Division 1 Groupes C,D (100 watts)

Classe II, Division 1 Groupes F,G (60 watt)
Conforms to UL 781
CSA C22.2 No. 12 and CSA C22.2 No 137