



**Letrero de Exit Fluorescente y Compacto a Prueba de Explosión de 26 Vatios - 450 Lúmenes - Clase 1,
Div. 1 y 2 - 120-277V AC**

Parte # EXP-EMG-EXT-26W-R

La EXP-EMG-EXT-26W-R de Larson Electronics es una luz fluorescente compacta (CFL) señal de salida de emergencia con batería de reserva a prueba de explosión de Clase I, División 1 & 2. La EXP-EMG-EXT-26W-R está diseñada para soportar las duras condiciones y entornos peligrosos con una duradera construcción de aluminio. Este letrero de exit de 26 vatios CFL con luz de emergencia funciona con una tensión de 120-277V AC e incluye una batería de plomo ácido sellada para situaciones de emergencia. El EXP-EMG-EXT-26W-R produce 450 lúmenes durante situaciones de energía de emergencia.

El EXP-EMG-EXT-26W-R está clasificado para la Clase I, División 1 & 2, Grupos C y D, Clase I, Zona 1 y 2, Grupos IIA y IIB, Clase II, División 1 & 2, Grupos E, F, G y Clase III en entornos peligrosos. Esta señal de salida de emergencia se construye de aluminio libre de cobre duradero y resistente a la corrosión y tiene un acabado de polvo epoxi/poliéster horneado para mayor durabilidad. La señal de salida está completamente sellada y tiene una calificación NEMA 3 para protección contra la penetración de polvo y agua. Esta señal de salida de emergencia también incorpora un indicador LED de estado que es visible a través del lente para indicar que se está cargando.

Información de Luz: La luz de emergencia en el EXP-EMG-EXT-26W-R consta de una lámpara fluorescente y compacta con triple-tubo Quad-Pin de larga vida que produce 450 lúmenes de energía durante situaciones de emergencia y enciende una señal de salida para indicar las zonas de salidas segura durante las interrupciones del suministro eléctrico y otras emergencias.

Potencia/Voltaje: El EXP-EMG-EXT-26W-R funciona con 120-277V AC voltajes.

Batería: El EXP-EMG-EXT-26W-R dispone de baterías selladas de plomo ácido libre mantenimiento que proporcionan un tiempo de ejecución de emergencia de al menos 90 minutos.

Montaje: El EXP-EMG-EXT-26W-R puede montarse de diferentes maneras. Las opciones de montaje disponibles incluyen colgante, techo, pared y puntal. Indique el método de montaje deseado abajo antes de hacer el pedido.

Aplicaciones Sugeridas: Salas de extracción, almacenes, fábricas, plantas químicas y cualesquiera otros lugares peligrosos o zonas con situaciones extremas que requieren la señalización de salida de emergencia.



En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos sustituciones de piezas modernizadas, así como accesorios de alimentación de grado industrial. Nuestros artesanos pueden construir cualquier sistema de iluminación personalizada y/o accesorios para adaptarse a las necesidades exclusivas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y fiabilidad ha hecho Larson Electronics líder en el negocio de electrónicos e iluminación desde 1973. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo al **800-369-6671** o por mensaje a sales@larsonelectronics.com para más información sobre nuestras opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

Características de Alta Calidad

1. Bombilla fluorescente compacta de larga vida.
2. Voltaje de 120-277V AC.
3. Baterías selladas de plomo ácido proporcionan 90 minutos de tiempo de ejecución de emergencia.
4. Carcasa de aluminio libre de cobre resistente.
5. 450 lúmenes de iluminación de emergencia de sólo 26 vatios.
6. Acabado con revestimiento de polvo resistente a la corrosión.
7. Opciones de montaje colgante, techo, pared y puntal disponibles.
8. Bajo Perfil - Peso Ligero.

Especificaciones/ Información Adicional:

EXP-EMG-EXT-26W-R Letrero de Exit Fluorescente y Compacto a Prueba de Explosión

Tipo: Letrero de Exit Fluorescente y Compacto a Prueba de Explosión

Tipo de Batería: Calcio de Plomo sellado libre de mantenimiento

Dimensiones del Cofre: 13.5" A x 15.5" Ancho x 6.25" D

Vatios: 26

Lúmenes: 450

Amperios: 0.24 @ 120V AC, 0.11 @ 277V AC

Temperatura Nominal: 0°C a 40°C

Tipo de Batería: Calcio de Plomo sellado

Voltaje: 120-277V AC, 50/ 60Hz

Tipo de Bombilla: Fluorescente y Compacto

Tipo de Alojamiento: NEMA 3

Temperatura Nominal: Clase 1, Grupos C y D - T6 Clase 2, Grupos E, F y G - T4

Material de la Carcasa: Aluminio libre de cobre con acabado en polvo

Montaje: Colgante, techo, pared o puntal

Tiempo de Ejecución de Emergencia: 90 minutos

Color de la Carcasa: Bronceado

Garantía: Si - 3 Años*

**Calificaciones/ Aprobaciones**

Clase 1, Div. 1 y 2, Grupos C y D
Clase 1, Zonas 1 y 2, Grupos IIA y IIB
Clase 2, Div. 1 y 2, Grupos E, F y G
Clase 3
Listado UL (UL844, UL1570 & UL924)
Listado UL para Ubicaciones Húmedas (Interior y Exterior)
Voltaje de 120-277V AC
Luz de Señales Indicando la Carga
Sellado de Fábrica
Carcasa de Aluminio sin Cobre
90 minutos de Tiempo de Ejecución de Emergencia

*Garantía de reemplazo de 3 años en esta luz LED. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo.

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXP-EMG-EXT-26W-R (144307)

En Existencia: Si