



Señal de salida fluorescente compacta a prueba de explosiones –Clase I, Divisiones 1 y 2 – 120-277V AC
– letras de 8”

Parte# EXP-EMG-EXT-42W-8IN

El EXP-EMG-EXT-42W-8IN de Larson Electronics es una señal de salida fluorescente compacta (CFL) a prueba de explosiones con batería de emergencia. El EXP-EMG-EXT-42W-8IN está diseñado para ser capaz de resistir condiciones duras y ambientes peligrosas con una construcción de aluminio duradera. Esta señal de salida de CFL de 42 vatios con la luz de emergencia funciona en 120-277V AC voltaje e incluye una batería de plomo sellada para las situaciones de la emergencia. Esta luz a prueba de explosiones cuenta con letras de 8” y cumple con los estándares de código de fuego de Nueva York. El EXP-EMG-EXT-42W-8IN produce 750 lúmenes durante situaciones de energía de emergencia.

El EXP-EMG-EXT-42W-8IN está clasificada en Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C y D, Clase I Zonas 1 y 2, Grupos IIA y IB, Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F y G y Clase III ambientes peligrosos. Esta señal de salida de emergencia está construida a partir de aluminio resistente a la corrosión durable y sin cobre y tiene un acabado en polvo de epoxi/poliéster al horno para una mayor durabilidad. La señal de salida está completamente sellada y tiene una clasificación NEMA 3 para protección contra el ingreso de polvo y agua. Este letrero de salida de emergencia también cuenta con una luz indicadora de estado LED que es visible a través de la lente para indicar la carga.

Información de la luz: La luz de emergencia en el EXP-EMG-EXT-42W-8IN consiste en una lámpara fluorescente compacta de tres tubos de larga duración de cuatro pines que produce 750 lúmenes durante situaciones de energía de emergencia e ilumina una señal de salida para indicar áreas de salida seguras durante cortes de energía y otras emergencias.

Potencia/Voltaje: El EXP-EMG-EXT-42W-8IN opera con voltaje 120-277V AC.

Batería: El EXP-EMG-EXT-42W-8IN tiene características sin necesidad de mantenimiento baterías de plomo-acido selladas que proporcionan un tiempo de ejecución de emergencia de al menos 90 minutos.



Montaje: El EXP-EMG-EXT-42W-8IN puede ser montado de varias maneras diferentes. Montaje está disponible en opciones de colgante, techo, pared y puntal. Por favor indique el método de montaje deseado abajo antes de ordenar.

Aplicaciones: Salas de extracción, almacenes, instalaciones de fabricación, plantas químicas y cualquier otro lugar peligroso o áreas con lugares ásperos que requieren señalización de salida de emergencia.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones/información adicional

Tipo: Señal de salida fluorescente compacta de emergencia

Tipo de batería: sellados sin mantenimiento de calcio y plomo

Dimensiones del caso: 13.5" alto x 15.50" ancho x 6.25" diámetro

Vatios: 42

Lúmenes: 750

Amperaje: 0.38 @ 120V AC, 0.17A @ 277V AC

Operación de temperatura: 0°C a 40°C

Tipo de batería: Acido de plomo sellado

Voltaje: 120-277V AC, 50/60Hz

Tipo de bulbo: fluorescente compacta

Tipo del recinto: NEMA 3

Grado de la temperatura: Clase I, Grupos C y D – T6 Clase II, Grupos E, F y G – T4

Material del caso: aluminio fundido sin cobre con final de polvo

Montaje: colgante, techo, pared y puntal

Vida de la batería de seguridad: 90 minutos

Color de la carcasa: bronceado

Garantía: Si – 5 años

**Clasificaciones/aprobaciones**

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C y D

Clase I, Zonas 1 y 2, Grupos IIA y IIB

Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F y G

Clase III

UL listado (UL844, UL1570 y UL924)

UL húmeda enumerados (interior y exterior)

120-277V AC voltaje

Indicador luminoso de señales de carga

Fábrica sellada

Carcasa de aluminio sin cobre

Tiempo de ejecución de emergencia de 90 minutos

Cumple con los departamentos de bomberos de la ciudad de Nueva York

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Internacional: 1-903-498-3363

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXP-EMG-EXT-42W-8IN (149329)

En existencia: Sí