Parte #: HL-85-RED

El poco peso, tosco, ergonómicamente portátil Larson Electronics foco funciona con 12 voltaje o 24 voltaje DC y puede ser usado con un foco o indiamente luz. A foco viene con un opción de 5” o 7” lente diámetro. Este Laron Electronics foco viene con un 50 pies recto cordón con un cigarrillo enchufe y un largo vida 100 vatio bombilla. El única reflector y lente configuración produce uno 900 pies rayo en foco modero, haciendo aproxima miente 5 millón venderse bujía clasificación. Con un 3 año garantía, nuestro nuevo Larson Electronics portátil luz direccional es ideal para trabajo, seguridad, caza, y observe.

Necesita más poder? Mira a nuestro Alto Intensidad Despedir (HID) Foco con 3200 lúmenes y 15 millón bujías.

El portátil luz direccional tiene un diseño y el material estaban escogido por el mismo específico morado. Ay muchos portátil luces que tiene similar configuración sin embargo nosotros miramos que el calidad y durabilidad no tiene el poder para alcanzar los trabajos necesarios para nuestro usuarios que están enfocado en trabajo y industrial.

El mango y lámpara caja sostener son para alto impacto nylon. El policarbonato lámpara caja es grueso y contorneada para más soporte. El 16 indicador interna instalación eléctrica y conectores son sencillos, bien aislados y bien construidos. El industrial grado tungsteno filamento foco tiene un diseño para 1200 horas de luz y produce más de 5 millón bujía en esta configuración. El impacto resistente policarbonato lente es poco peso, hacer pedazos y termal resistente.

El reflector es excepcionalmente en forma de y poco profundo capturar y enfocando el luz eficiente y eficazmente. Combinando con convexo lentes e insertado lente posicionamiento esta luz eficiente y eficazmente captura y proyecta perfecto cantidad a luz que el operador quiere. El posicionamiento del foco y la forma del reflector son diferente de las otras portátiles luces producto. El diferencia es e el cantidad del luz producido que es capturado y enfocado. En muchas formas luz comparta las mismas propiedades de agua. Con muchos focos ay un grande cantidad de luz “caída” a el suelo alrededor del luz fuente. El rayo de luz continua a producir luz pero mucho de la luz “caí” alrededor de la fuente quitando del deseo producido rayo de poder. Muchas veces como 50% de la luz es perdido. En el Larson Electronics foco configuración 90% de la luz producido es capturado y enfocado. El lado ventaja de esto

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

es el reducción del “reparto” un fenómeno que ocurrir cuando el luz “caí” alrededor del luz fuente. A menudo cuando rodear de agua y nieve u otra reflectante superficie la luz caída causa “reparto” que eficazmente prevente el ojo humano a ajustar a ver objetos a la distancia que el foco es usado a mirar.

El usuario puede levantar el bloqueo ceja atrás de la lámpara caja y dar vuelta a la lámpara cabeza. Dando vuelta a él caja permite el usuario a ajustar el rayo a un ancho suave inundación patrón a un apretado foco que va 900 pies. Continúo vuelta a el extremo desconecta el lámpara cabeza del mango asamblea dejando el operado a reemplazar el foco cuando necesario.

El ultra- duradero portátil luz direccional nomas pesa 13 oz., es fácil a cargar y funcionar. La unidad es equilibrada para ergonómico comodidad y manipulación. El mango es 4.5 pulgadas largo, 1.5 pulgadas profundo y 5/8 pulgadas ancho. Esto le hace fácil a garra, incluso con mojado y resbaladizo condiciones. El nylon mango tiene un no resbaladizo superficies texturizadas para mejorar el garrar.

El botón interruptor es conviviente puesto para el usador a tener fácil acceso a cambiar el acción entre encendido/apagado.

Nosotros cambiamos las instalaciones eléctricas y el enchufe en el vigente modelo. Internamente nosotros ponemos 2 variedades ayuda adicional y alambre lazo. Exteriormente modificamos el rollo cordón organización. El rollo cordón anterior tenia multicapa chaqueta. Nosotros cambiamos a una solo SPT-2 chaqueta trayendo el cordón hasta el Deutsch enchufe terminal. Esto debe de prevenir averías que puede ocurrir cuando el usuario trata a estirar el cordón más de límite. Para todos que necesitan cordones más largo también ofrecemos C-25CP como un accesorio que son 25 pies recto cordón con un pesado chaqueta y moldear cigarrillo enchufe.

Nosotros abandonamos la multa rollo asiático hecho con cigarrillo enchufe y ya nosotros usamos los enchufes de los Estados Unidos. Opcional accesorios rollos viene con parecido enchufe que es moldear al fin del enchufe. Los cigarrillo enchufes son con un solo muelle diseño que asegura más firme a el enchufe. Nosotros no podemos a encontrar un multa muelle enchufe que no es fácil a sacar del enchufe. Los enchufes que estamos usando necesitan fuerza a quitar. Es operado no necesitan a luchar cuando los luces apagan y aprenda cuando están movible el cordón.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Un nota de rollo cables. Son medidos de su completamente estirada longitud. En este caso nosotros mandamos el luz con unos 16 pies rollo cables. Rollo cable son practico porque el rollo longitud es más corto y más manejable del recto cable. Si tu estirarse estos a su límite muchas veces sobre tiempo los rollos estiran. A este ponto es más difícil a trabajar con los cables rectos. Nosotros ofrecemos pesados chaquetes recto cables son opcional accesorios son terminado con un muelle batería grapa cigarrillo enchufe y batería anillo terminado NATO conector y Hubbell enchufes.

El luz tiene un 3/8-16 pulgadas latón tuerca cierre incrustar en el base del mango que permite montaje de esta luz con un trípode o magnético base como el MM-2 o MM-5. Alternativamente el usuario puede usar un trípode montaje también.

El Larson Electronics foco tiene un diseño para fácil campo mantenimiento. Sencillo interna conectores son acceso entre el broche a el base del fondo del mango. El lámpara caja es fácil a quitar para acceso a los bombillo y cableado.

El Larson Electronics luz direccional tiene un cordón adjunto a la parte de arriba del mango para usuarios que quieren a segura el luz en caso que ellos pierden so agarrar.

Cada Larson Electronics viene con un desmontable 16 pies recto cable con cigarrillo enchufe. El cable es desmontable entre un resistente a las inclemencias del tiempo, 2 clavo Deutsch conectores que son fácil y aseguro a asegurar y separar el rollo cable del foco. Cambiamos los cigarrillos enchufes que usamos a los enchufes de los Estados Unidos. El enchufe quede asegurado a el cigarrillo enchufe toma de corriente. Ay muchos asiático enchufes no queden en las tomas de corriente cuando el usuario estira el luz. El enchufe contiene unos 15 amperajes fusible.

Otros cable incluye 21 pies cordón con anillo terminal, 16 pies cordón con muelle batería grapa (caimán pinza) y un 16 pies cordón con un enchufe de cigarrillos son disponible.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

El material usado para construir el luz son resistente a ultravioleta, agua, impacto, y químico.

El portátil foco usa 8.5 amperajes con un 12 voltaje sistema. El 12 voltaje versión usa 4.25 amperajes.

El luz puede hacer configurado a operar el 12 voltaje o 24 voltaje DC. Esto es hecho usando un 12 voltaje, H3 bombillo o 24 voltaje, H3 bombillo. H3 reemplazar bombillo son disponible a automotor tiendas en los Estados Unidos. Todo consumidor vehículos usan 12 voltaje DC. Mucho ejercito vehículos usan 24 voltajes DC. No ay un diferencia a un luz produce. Es más importante a seleccionar el voltaje luz que está bien para tu vehículo. Si tú manejas un normal vehículo en normal calles luego necesitas 12 voltajes. Muchos barcos tienen un 12 voltaje sistema también. Ejercito vehículo, un pesado equipo y pesado barcos necesitan 24 voltajes. Por favor escoge el adecuado voltaje abajo.

Nota de Voltaje: Muchos vehículos son 12 voltajes DC. 24 voltajes no es más poder. Corriendo un 24V luz de un 12V poder fuente resulte con un oscuro o un luz que no funciona y esto puede ser daño a el interno del luz. Para común vehículo uso por favor ordenan 12V.

CE certificado

Parte #: HL-85-RED

En Existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com