Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Bombilla LED - 10 vatios LED A19 remplazo para el estándar Estilo E26 Socket Bombilla

Part #: LED-A19-10-E26



LED de luz Bombilla - 10 vatios LED para el remplazo de bombilla estándar para E26 socket. A19 tipo común.
Multi-voltaje bombilla funciona a 110V - 277V AC 50/60Hz. También ofrecemos esta bombilla en una 12/24VAC y 9-32VDC también.
Color: 6000 Kelvin
Lúmenes: 1470
Rango de temperatura admisible: -55 a 85 C
Vida: 50.000 horas
Dimensiones: 65mm OD (diámetro mayor) y 114 mm de altura
Materiales: base de aluminio con cubierta de policarbonato

Comprar componente estadounidense. Fabricado en país aprobado TAA.

Ideal actualización y / o remplazo de las luces a prueba de explosión como nuestros EPL-120 lámparas a prueba de explosiones. El LED-A19-10-E26 produce 20% más iluminación a 5 pies de una bombilla de 100 Vatios estándar. Combinado con un "blanco frío", salida en color, esta bombilla es ideal para mejorar la salida de luz de prueba de explosión y prueba de lámparas de vapor de mano, luces incandescentes estándar y otra iluminación dentro de las aplicaciones industriales.

La base E26 se atornilla igual que la bombilla estándar en las tomas de EE.UU. Usted podría utilizar esta bombilla LED en una lámpara estándar en su hogar. Sin embargo, dada la durabilidad y la longevidad también vemos esta bombilla LED como una solución ideal para lámparas de mano selladas y luces que se cuelgan que por lo general implican remplazar los sellos, etc., cuando cambia la bombilla. Como tal, esta bombilla LED puede proporcionar medidas de seguridad adicionales y ahorro de tiempo, ya que no requiere remplazo de 50.000

horas. Puesto que la bombilla LED utiliza la tecnología de estado sólido, la vibración (caídas, etc.) que degrada las bombillas incandescentes convencionales no es un problema con estas bombillas LED.

3 años de garantía de remplazo en esta luz LED (o bombillas LED para las lámparas con bombillas LED extraíble). Después de 30 días, el cliente envía la luz del LED. Fallida y / o LED bombilla a Magnalight Larson Electronics a sus expensas. Si la falla es un defecto del fabricante, le enviaremos un nuevo remplazo. Si el fallo se produce dentro de los 30 días de la recepción, Larson Electronics Magnalight proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando la luz fallida nos llegue, Magnalight le enviará un remplazo nuevo.

Part #: LED-A19-10-E26 (50553)



