Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء محمول باليد بقوة 15 مليون شمعة – 35 وات HID- 3200 لومن – سبوت و فلود كومبو



قطعة # HL-85-HID

الضوئ الخفيف الوزن, قوي البنية, مديع الحمل Magnalight يعمل على طاقة 12 فولت او 24 فولت. يمكن استخدام كسبوت او فلود و يمكن الاختيار بين عدستين بقياسين 15 بوصة او 7 بوصة و حبل كهربائي بطول 16 قدم و فيش لولاعة السجائر يمكن وصله داخل السيارة. اما اللنبة فهي طويلة الامد بحجم 100 وات.

اما عاكس النور و تركيبة العدسة ينتيجان و ميض سبوت, على طول 900 قدم مما يوازي تقريباً 5 مليون شمعة. ملحق بكفالة لمدة 3 سنوات. الضوء مثالي للصيد ولمهمات الامن و الاستكشاف.

المميزات الاخرة:

- المسكة و غطاء اللمبة مصنوعان من نيلون مقاوم للصومات
- الاسلاك والموصلات مبنية بدقة و بساطة
- اسلاك اللمبة المصنوعة من التنغستن مصممة للمبة لغاية 4500 ساعة بينها تنتج 15 مليون شمعة
- العدسة المقاوم للصدمات مصنوعة من البوليكربونات خفيفة الوزن كما وانه مقاومة الحرارة
- عبكس النور بالتصميم الفريد يعكس النور بتركبز و بفعالية
- اكثر من 90% من النور المنتج يعكس بتركيز
- يمكن للمستخدم يدم راس اللمبة و منيط النور من عريض فلود الى مركز سبوت
- ينحل الراس على اكمل البرم
- مما يمكن استخدام اللمبة عند الضرورة
- المواد المستخدمة لصناعة اللمبة مقاومة لل UV للمياه الصدمات والمواد الكيمائية

قياسات لوكس: في الوضعية فلود

- على العدسة: 115,100
- على 10 قدم: 1890
- على 15 قدم: 1188

- حرارة العدسة:165 F
- حرارة الراس: 108 F

قياسات لوكس: في الوضعية سبوت

- على العدسة: 187,500
- على 10 قدم: 5080
- على 15 قدم: 3560
- حرارة العدسة:144 F
- حرارة الراس: 101 F



الابعاد

الوزن: 13 اوقية
طول المسكة: 4.5 بوصة
عرض المسكة: 1.5 بوصة
سماكة المسكة: 5\8 بوصة

السلك

- يشحن مع سلك طول 16 قدم
- كما يشحن مع اسلاك قوية الغلاف, موصولة باطرافها ممللحقات اختيارية كفيش ولاعة السجائر, فيش للبطارية وصلات NATO

- يفصل السلك بواسطة موصل ضد المياه, ينكن حله او ربطه بسهولة تامة





Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com



ركيزة

يمكن تعليق او تثبيت الضوء بتركيبه على قاعدة مغناطسية مثل موديل MM2 و MM5

التعديلات الحديسة

فيش ولاعة الجائر استبدلات بفيشة صنع الولايات المتحدة تاليد والقاطع الكهربائي من 15 امبير يسع تماماً في الفيش على الكثير من الفيش الاسيوي



Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com





التكوين

الضوئ يسحب 4.8 امبير من الطاقة عند التشغيل و لمدة 60 ساعة وبعدها يجر 3.3 امبير من الطاقة. يمكن اختيار تشغيله من 12 الى 32 فولت DC كما وانه يمكن استخدام على بطارية السيارة او الاليات العسكرية دون تعديل الاسلاك ياتي عدسات 5 او 7 بوصة: عدسة 5 بوصة تضيق الوميض سبوت و عدسة 7 بوصة توسع الوميض فلود.ضوء سبوت محمول يدوياً, 5 نليون

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

شمعة قابل الاعداد اشحن 100 وات هالوجين, سبوت\فلود 7\5 بوصة عدسة.

http://www.magnalight.com/p-1908-15-million-candlepower-handheld-spotlight--35-watt-hid--3200-lumens--spot-flood-combo.aspx