Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء محمول باليد القابلة لإعادة الشحن بقوة 5 مليون شمعة – 100 وات هالوجين – سبوت و فلو كومبو – عدسة 7\5 بوصة



قطعة # RL 85

الضوئ الخفيف الوزن, قوي البنية, مديع الحمل Magnaligh. يمكن استخدامه كسبوت او فلود و يمكن الاختيار بين عدستين بقياسين 5 بوصة او 7 بوصة. اما عاكس النور و تركيبة العدسة ينتيجان و ميض سبوت, على طول 900 قدم مما يوازي تقريباً 5 مليون شمعة. ملحق بكفالة لمدة 3 سنوات. الضوء مثالي للصيد ولمهمات الامن و الاستكشاف.

المميزات الاخرة:

- المسكة و غطاء اللمبة مصنوعان من نيلون مقاوم للصومات
- الاسلاك والموصلات مبنية بدقة و بساطة
- اسلاك اللمبة المصنوعة من التنغستن مصممة للمبة لغاية 1200 ساعة بينها تنتج 5 ملين شمعة
- العدسة المقاوم للصدمات مصنوعة من البوليكربونات خفيفة الوزن كما وانه مقاومة الحرارة
- عبكس النور بالتصميم الفريد يعكس النور بتركبز و بفعالية
- اكثر من 90% من النور المنتج يعكس بتركيز
- يمكن للمستخدم يدم راس اللمبة و منيط النور من عريض فلود الى مركز سبوت
- ينحل الراس على اكمل البرم
- مما يمكن استخدام اللمبة عند الضرورة
- المواد المستخدمة لصناعة اللمبة مقاومة لل UV للمياه الصدمات والمواد الكيمائية

قياسات لوكس: في الوضعية فلود

- على العدسة: 115,100
- على 10 قدم: 1890
- على 15 قدم: 1188
- حرارة العدسة:165 F
- حرارة الراس: 108 F

قياسات لوكس: في الوضعية سبوت

- على العدسة: 155,000
- على 10 قدم: 26,000
- على 15 قدم: 9190
- حرارة العدسة:165 F
- حرارة الراس: 108 F

الابعاد

الوزن: 13 اوقية
طول المسكة: 4.5 بوصة
عرض المسكة: 1.5 بوصة
سماكة المسكة: 5\8 بوصة

السلك

- يشحن مع سلك طول 16 قدم
- كما يشحن مع اسلاك قوية الغلاف, موصولة باطرافها مملحقات اختيارية كفيش ولاعة السجائر, فيش للبطارية وصلات NATO
- يفصل السلك بواسطة موصل ضد المياه, ينكن حله او ربطه بسهولة تامة

ركيزة

يمكن تعليق او تثبيت الضوء بتركيبه على قاعدة مغناطسية مثل موديل MM2 و MM5

التعديلات الحديسة

فيش ولاعة الجائر استبدلات بفيشة صنع الولايات المتحدة تاليد والقاطع الكهربائي من 15 امبير يسع تماماً في الفيش على الكثير من الفيش الاسيوي..

البطارية

بطارية ليثيوم ايون اخف وزن من اي بطارية موجود ليس لديها زاكرة للاعادة الشحن مما يمكن الشحن جزئياً او بالكامل حسب الوقت المحتاج. مدة اعادة الشحن بالكامل 5 سعات مددة التشغيل 50 دقيقة. بطاريات ليثيوم ايون يمكن ان تحوي الشحن لغاية 18 شهر بعكس بطاريات Nimh او SLA التى تحوي لغاية 3 اشهر فقط.

التكوين

يمكن تشغيله على 12 فولت او 24 فولت. يتم باستخدام لمبة H3 تعمل على 12 فولت او 24 فولت. يمكن استخدام اللمبة في

كافة الاماكن المختصة. جميع سيارات الخصوصية تعمل على 12 فولت والاليات العسكرية تعمل على 24 فولت.

يرجى استخدام الفولتاج المناسب







http://www.magnalight.com/p-1919-5-million-candlepower-handheld-rechargeable-spotlight--100w-halogen--spot-flood--57-lens.aspx