The Larson Electronics BLG-LEDP2X10W Work Area LED Blasting Gun Light has a 20 watt LED that produces 1,720 lumens of intense LED illumination and is designed for extreme durability in media blasting applications. This powerful LED light is designed to be mounted to any standard blasting gun (Blasting Gun NOT Included with this LED light).

Светодиодный фонарь на пистолет струйной обработки Larson Electronics BLG-LEDP2X10W снабжен 20-ваттным светодиодом, генерирующим 1 720 люмен интенсивного светодиодного освещения и отличается исключительной долговечностью при проведении струйной обработки. Этот мощный светодиодный светильник предназначен для использования с любым стандартным пистолетом струйной обработки (пистолет в комплект светильника НЕ входит).

This LED blasting gun light features a specially designed mounting system which allows the unit to be attached to the end of any standard blasting gun. This mount includes all necessary mounting hardware and a protective lens cover that can be removed and replaced even when wearing gloves. This protective lens is a simple slide in, slide out configuration behind a hinged lens frame, allowing operators to pull the lens out and slide a new one in as the lens is worn out by exposure to blasting materials such as coal slag, sand and baking soda. This lens is constructed of hardened glass for durability and is held in place by a spring loaded fastener. A slot in the bottom of the lens holder allows particles to clear when performing lens changes.

Этот светодиодный фонарь на пистолет струйной обработки имеет специальную систему крепления, которая позволяет прикрепить устройство к концу любого стандартного пистолета струйной обработки. Это крепление также включает в себя защитные экраны, которые можно снять даже в перчатках. Защитный экран представляет собой простую вставную выдвижную конфигурацию за шарнирной рамой линзы. Конструкция позволяет вытащить линзу и вставить новую, так как материал изнашивается под воздействием материалов струйной обработки, таких как угольный шлак, песок и гидрокарбонат натрия. Линза изготовлена из закаленного стекла для повышенной долговечности и удерживается на месте с помощью подпружиненной застежки. Слот в нижней части держателя линзы позволяет очистить фонарь от посторонних частиц при смене линзы.

This light operates on 24 volts DC, and is equipped with 100` of cable terminated in a 120-277V AC encapsulated transformer. A specially designed mounting system and quick change protective shield allows operators to use this unit as a blasting gun mounted light source that will stand up to abusive use. Each light ships with three quick change lenses.

Этот фонарь работает от 24В постоянного тока и оснащен герметизированным трансформатором переменного тока 120-277В. Специально разработанная система крепления и быстрозаменяемый защитный экран позволяют использовать это устройство в качестве источника света, установленного на пульверизаторе, и способного работать в сложных условиях эксплуатации. Каждый фонарь поставляется с тремя сменными линзами.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com



This photo shows an open parking lot lit only by ambient light at approximately 9:00 pm`
На этом фото изображена открытая парковка, освещенная только окружающим светом примерно в 9:00 вечера.

Click Photo to Enlarge/Нажмите на фото, чтобы увеличить



This photo shows the BLG-LEDP2X10WRE in spot configuration. The building in the distance is 300` away, well illuminated by the LED spotlight.
На этом фото показан BLG-LEDP2X10WRE в точечной конфигурации. Здание на расстоянии 300 футов хорошо освещается светодиодным прожектором.

Click Photo to Enlarge/Нажмите на фото, чтобы увеличить



Click Photo to Enlarge/Нажмите на фото, чтобы увеличить

Power for this blasting light is provided by 120-277 Volt AC inline transformer, stepped down to 24 Volt DC. The high intensity LED in this light produces 860 lumens, produces a beam over 600ft in length, and has a lifetime of 50,000 hours. This unit is IP68 watertight and able to withstand the rigors of aggressive and heavy duty use applications. Compared to typical gun mounted blasting lights, this compact LED unit is light weight and produces much brighter and intense illumination than comparable incandescent lights.

Питание для этого фонаря обеспечивается встроенным трансформатором, понижающим напряжение 120-277В переменного тока до 24В постоянного тока. Светодиод высокой интенсивности в этом приборе производит 860 люмен, дает луч длиной более 600 футов и имеет срок службы 50 000 часов. Это устройство имеет класс водонепроницаемости IP68 и способно работать в агрессивных погодных и эксплуатационных условиях. По сравнению с обычными фонарями, устанавливаемыми на пистолете, этот компактный светодиодный блок имеет малый вес и производит гораздо более яркое и интенсивное освещение, чем сопоставимые лампы накаливания.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Specifications / Additional Information
Технические характеристики/дополнительная информация

BLG-LEDP2X10W Blasting Gun LED Light
BLG-LEDP2X10W Светодиодный фонарь на пистолет для струйной обработки

Lamp Type: LED
Dimensions: 5.83"-L 5.12"-W - 4.8"-H
Watts: 20
LED Life Expectancy: 50,000 hours
Lumens: 1720
Voltage: 120-277V AC stepped down to 24V DC
Lighting Configuration: Spot/Flood
Mounting: Clamp on Blasting Gun Mount
Lens: Quick Change Glass

*** Blasting Gun Not Included**

Размеры: 5.83"-Д 5.12"-Ш - 4.8"-В
Активная мощность: 20 Вт
Срок службы светодиодов: 50 000 часов
Световой поток: : 1720
Напряжение: 120-277V AC пониженное до 24V DC
Конфигурация освещения: Точечное/заполняющее
Монтаж: Зажим на держателе для пистолета для струйной обработки
Линза: Быстрозаменяемое стекло

*** пистолет для струйной обработки в комплект не входит**

Approvals/Разрешения

IP68 Ingress Protection
Encapsulated Stepdown Transformer

Special Orders- Requirements

Contact us for special requirements
Toll Free: 1-877-415-9583
Intl: 1-903-498-3363
E-mail: sales@larsonelectronics.com

Степень защиты IP68
Инкапсулированный понижающий трансформатор

Специальные заказы-Требования

По вопросу специальных требований свяжитесь со специалистом
Бесплатный звонок: 1-877-415-9583
Международный номер: 1-903-498-3363
E-mail: sales@larsonelectronics.com

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com