LED luz de chorreado para zona de trabajo con manija – pistola chorreo con alta salida de luz LED – LED con 10 vatios – 120-277V AC

Parte # BLG-LEDP1X10WR-HGL

El BLG-LEDP1X10W-HGL de Larson Electronics es una luz LED tipo pistola chorreo con manija y tiene 10 LED vatios que produce 860 lúmenes de intensa iluminación LED y está diseñado para una durabilidad extrema en aplicaciones de chorreado multimedia. Esta luz LED potente está diseñada para montase en cualquier pistola chorro estándar (pistola no está incluida con este LED).

Esta LED pistola de chorreo dispone una sistema de montaje especialmente diseñado que permite que la unidad se adjunta al final de cualquier pistola de chorro estándar. Este montaje incluye toda la ferretería de montaje y una cubierta protectora de lente que puede extraerse y sustituirse con guantes. Este lente protector es una configuración simple desliar, deslice que permite a los operadores tirar el lente y deslizar un nuevo lente como el lente vaya desgastándose por la exposición a materiales de limpieza como la escoria de carbón, arena, y bicarbonato de sodio. Esta lente está construida de vidrio templado para mayor durabilidad y se mantiene en su lugar mediante un resorte sujetador. Una ranura en la parte inferior del soporte del lente permite que las partículas se aclaren al realizar los cambios de objetivo.

La luz opera con 24V DC y está equipada con 100’ de cable terminado en un transformador de 120-277V AC encapsulado. Un sistema de montaje diseñado especialmente y protector de cambio rápido permite a los operadores a utilizar esta unidad como una fuente de luz pistola chorra que resistirá a abusivo. La lente protectora se ofrece en policarbonato o materiales de vidrio endurecido. Las lentes de policarbonato son para materiales de chorros de metal, mientras que las lentes de vidrio son de abrasivos más pequeños.

Esta luz LED está diseñada para ser operada y reparada en el campo con guantes puestos. El diseño de lente de cambio rápido permite a los operadores rápidamente y fácilmente cambiar las lentes sin que el conductor tenga que retirar sus guantes. No hay pestillos o bisagras especiales. Los operadores simplemente desenroscan el lente titular, inclinan la luz para permitir que el lente descienda, inclinan la luz hacia atrás para colocar un nuevo lente y atornillan el soporte del lente de nuevo. El titular del lente está mecanizado con lengüetas grandes a ambos lados para permitir a los operadores un agarre de la

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

unidad mientras usan guantes protectores.

Porque esta luz LED es montado en el mango de la pistola de chorreo, el agarre se reduce para los operadores. Larson Electronics ha añadido un mango externo para proporcionar a los operadores un control adicional sobre la pistola de chorreo. Este mango de policarbonato está mecanizado con ranuras profundas para proporcionar sujeción cuando se utilizan guantes de protección durante la operación. Y mangos de repuesto adicionales se pueden comprar por separado, y pueden ser montados a distancia de la luz.

Cableado: La luz opera con 24V DC y está equipada con 100' de cable terminado en un transformador de 120-277V AC encapsulado. Hay dos pies de 600V SOOW cable que sale del transformador en línea y se termina en un tope de cable de grado industrial. Esta fuente de alimentación en línea de este chorro de LED luz es un transformador de voltaje universal con detección automática que funciona con cualquier voltaje dentro del rango de 100-277 voltios AC 50/60 Hz. Esta unidad permite a los operadores alimentar el LED chorro de luz de cualquier fuente de alimentación de 120-277V AC y se baja el voltaje de AC a 24V DC. Opciones de enchufes incluyen estándar enchufe de 5-15 lamina recta para tomacorrientes de 110V con toque tierra, NEMA L5-15 tapón de cierre para los puntos de bloqueo de giro de 125V, NEMA L6-15 tapón de cierre de giro para 240V tapón cierre de giro, BS1363 de 3 hojas para los enchufes del Reino Unido, y dos clavijas Schuko para enchufes europeos.

La alta intensidad de LED en esta luz produce 860 lúmenes, produce un haz de más de 600 pies de longitud y tiene una vida útil de 50,000 horas. Esta unidad es IP68 impermeable y capaz de soportar los rigores de aplicaciones agresivos y pesados. En comparación con típica montado pistolas de chorreo, esta unidad compacta de LED es ligera y produce mucho más brillante e intensa iluminación que las luces incandescentes comparables.

Especificaciones/ Información adicional

Tipo de lámpara: LED
Dimensiones: 3" largo x 3.8" ancho x 4" alto
Vatios: 10
Expectativa de vida de la lámpara: 50,000 horas
Total de lúmenes: 860
Voltaje: 120-277V AC bajado a 24V DC
Configuración de iluminación: punto/inundación

Montaje: abrazadera montaje de pistola de chorro
Lente: cambio rápido – vidrio o policarbonato

Pistola de chorreo no está incluido

Clasificaciones/aprobaciones
IP68 tipo de protección
Transformador encapsulado de bajar
Manija de policarbonato
Lente de cambio rápido

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: BLG-LEDP1X10W-HGL (105165)

En existencia: Si