Cuerda de Extensión SOOW de 100 Pies a Prueba de Explosión - Servicio Continúo de 20 Amperios

Parte # EPEXC-100-20A -12-3

Hecho en los Estados Unidos

El EPEXC-100-20A -12-3 de Larson Electronics es un cable alargador de 100' a prueba de explosión lo que permite a los operadores de forma segura ampliar la gama de sus equipos de luz a prueba de explosión o cuerdas, más allá de los límites de la zona de trabajo peligrosos.

Estas unidades están construidas de 100 pies de cable SOOW 12/3 a prueba de explosión calificada a 20 amperios de servicio continuo. El cable es resistente a lo químico y a la abrasión y viene con un recipiente a prueba de explosión instalado en un extremo y un enchufe a prueba de explosión instalado en el otro extremo. También incluimos un enchufe extra para que los operadores lo adjunten a su equipo, permitiéndoles evitar cualquier cuestión de compatibilidad con el enchufe y equipo del receptáculo con esta cuerda.

Los enchufes de estas unidades son de un diseño de bloqueo deslizante. Para un trabajo seguro y conexión estable, el operador debe introducir el enchufe y girar hasta que encaje en su lugar. Esto asegura que un sellado seguro este hecho y que el enchufe no se puede jalar accidentalmente del receptáculo. Para garantizar la máxima seguridad, los operadores deben realizar las conexiones fuera de la zona peligrosa.

Ofrecemos esta unidad en configuración de 125V o 250V. Los contactos receptáculos son profundamente empotrados para evitar el contacto accidental y aceptará enchufes no a prueba de explosión NEMA 5-20R estándar o 6-20R compatible, aunque los tapones a prueba de explosión deben ser utilizados para conservar la aprobación a prueba de explosión en entornos peligrosos. Ubicación ordinaria de precalentamiento NO activará el recipiente de este cable a prueba de explosión.

Compatibilidad Intercambiable: Los conectores de estos cables funcionarán con recipientes estándar no a prueba de explosión (NEMA 5-15R, 5-20R, o 6-20R) y tomas de pared estándar de 120V. Los enchufes y receptáculos incluidos son intercambiable cruzado con los enchufes y receptáculos de Crouse Hind™ parte # ENP5201 y los enchufes y receptáculos de Hubble-Killiark parte # UGP-20231 ACCEPTOR®. Cualquier equipo que requiera estos tapones - C-H o H-B deben trabajar con estos cables. Debido a posibles cambios del fabricante, no podemos garantizar la intercambiabilidad, aunque hemos realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la exactitud de compatibilidad cruzada.

Aplicaciones Sugeridas: Fabricación, industrial, almacén, iluminación, accesorios prueba de explosión, amoladoras, las zonas húmedas o en lugares donde el polvo de combustible está presente.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Especificaciones/ Información Adicional

EPEXC-100-12.3-20A Cuerda de Extensión a Prueba de Explosión

Capacidad de Amperios: Servicio Continuo de 20 Amperios
Dimensiones: Longitud de la Cuerda - 100 pies/ Enchufe - 2.78’ - Largo 1.75’ - Ancho
Configuración: 3 postes 2 cables
Diámetro del Cable Conector Adecuado: .538” a .639”
Cableado: 100' de Cable SOOW 12/3 terminado con (1) enchufe 5-15P a prueba de explosión y (1) receptáculo de 20 amperios
Voltaje: 125 voltios o 250 voltios
Especificaciones de los Receptáculos: 1 Receptáculo en línea
Configuración: 3 postes 2 cables
Materiales: Aluminio Libre de Cobre
Dimensiones: 3"-Ancho x 5.69"-Largo x 6.13"-Alto
Enchufes: ****EPP-15A, EPP-20-A****
Acabado: Pintura en Polvo de Epoxi

Certificaciones de Enchufe/ Salida

Clase 1, División 1, Grupos C y D
Clase 2, División 1, Grupos E, F y G

*Garantía de reemplazo de 3 años en esta luz LED. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo.

Órdenes Especiales - Requisitos

Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPEXC-100-20A-12.3 (71258)
En Existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com